


# ACCESSOIRES

Tel.: 02.43.70.45.36

info@econo.fr

## COFFRETS DE COMMANDE ET PROTECTION «VIGILEC»

COFFRET DE COMMANDE, PROTECTION ET CONTROLE DE NIVEAU POUR AUTO-AMORCANTES, IMMERGEES OU SUBMERSIBLES.						
Désignation	Code	Prix HT €				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Choix de fonctionnement AUTO-O-MANU.</li> <li>- Voyant lumineux de Tension, Marche, Manque d'eau, Défaut moteur.</li> <li>- Touche de réarmement sur défaut Pompe (RESET)</li> <li>- Protection par potentiomètre de sur-intensité :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contre les surcharges tant électriques que mécaniques par disjonction.</li> <li>• Réaction d'alarme en 7 s.</li> </ul> </li> <li>- Protection par potentiomètre de sous-intensité :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contre la marche à sec avec réarmement temporisé fixe de 15 mn.</li> <li>• Réaction d'alarme en 3 s.</li> </ul> </li> <li>- Contrôle d'un niveau par 1 électrode avec réarmement temporisé fixe de 15 mn.</li> <li>- Contrôle des niveaux par 2 électrodes ou 2 flotteurs «liquide chargé».                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tension aux électrodes ou flotteurs 24 Vac pour sécurité accrue.</li> </ul> </li> <li>- Commande par contact sec tel que Pressostat, flotteur, horloge, interrupteur ...</li> <li>- Commande par contact tension tel que Programmateur d'arrosage, radio-fréquence ...                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tension de 6 à 400 Vac/Vdc.</li> </ul> </li> <li>- Mise en route automatique pendant 1 s toutes les 24 h d'arrêt continu pour anti-blocage.</li> <li>- Protection contres les démarrages excessifs tels que problèmes d'air dans les réservoirs.</li> <li>- Presse-étoupes de câbles étanches.</li> <li>- Para-surtenseur intégré.</li> </ul> <p>Nota : les 2 électrodes sont fournies mais pas les interrupteurs à flotteurs (voir page 5.07).</p>						 <p><b>V1M</b></p> <p>V1M : 200 x 175 x 75 mm</p> <p style="text-align: right;"><b>IP 56</b></p>
<b>1 COFFRET VIGILEC MONO (se monte en série avec l'électropompe ou le coffret de démarrage des immergées).</b>						
V1M		230 V	0.37/2.2 kW	4/18 A	X4A4A10	<b>225</b>
<b>2 COFFRET VIGILEC MONO (remplace les coffrets de démarrage de pompes immergées monophasées).</b>						
V1M16	Avec condensateur	16 µF	230 V	0.37 kW	X4A4A16	<b>240</b>
V1M20	Avec condensateur	20 µF	230 V	0.55 kW	X4A4A20	<b>240</b>
V1M30	Avec condensateur	30 µF	230 V	0.75 kW	X4A4A30	<b>245</b>
V1M40	Avec condensateur	40 µF	230 V	1.10 kW	X4A4A40	<b>250</b>
<b>3 COFFRET VIGILEC MINI (à choisir selon l'intensité absorbée par le moteur) - MONO/TRI.</b>						
V1N (Mono 1.5 kW ou Tri 4.0 kW).		230/400 V	maxi 4 kW	12 A	X4A4B21	<b>345</b>
V1F		230/400 V	maxi 11.0 kW	23 A	X4A4B41	<b>510</b>
<b>4 CARTES DE RECHANGE.</b>						
CARTE FACADE : V1M - V1N					X4A4Z10	<b>75</b>
CARTE DE BASE : V1M					X4A4Z20	<b>115</b>
CARTE DE BASE : V1N					X4A4Z30	<b>180</b>



V1M

V1M : 200 x 175 x 75 mm

IP 56



V1F

V1N : 250 x 220 x 95 mm  
V1F : 250 x 220 x 165 mm

IP56

