

COFFRETS ELECTRONIQUES

QEM - POUR POMPES IMMERGEES 4" MONOPHASEES



TYPE	CODE	PUISSANCE MOTEUR (P ₂)		CONDENSATEUR	COURANT NOMINAL
		kW	HP	CAPACITÉ	
Monophasé					A
QEM 050	530ECN05A1	0.37	0.50	20 µF	5
QEM 075	530ECN07A1	0.55	0.75	25 µF	6
QEM 100	530ECN10A1	0.75	1	35 µF	7
QEM 150	530EC15A1	1.1	1.5	40 µF	11
QEM 200	530ECN20A1	1.5	2	60 µF	13
QEM 300	530EC30A1	2.2	3	75 µF	18

- Monophasé 230 V 50 Hz

QET - POUR POMPES IMMERGEES 4" ET 6" TRIPHASEES



TYPE	CODE	PUISSANCE MOTEUR (P ₂)		COURANT NOMINAL
		kW	HP	A
Triphasé				
QET 050	530TNF05A	0.37	0.50	1.7
QET 075	530TNF07A	0.55	0.75	2
QET 100	530TNF10A	0.75	1	2.5
QET 150	530TNF15A	1.1	1.5	3.9
QET 200	530TNF20A	1.5	2	4.8
QET 300	530TNF30A	2.2	3	7
QET 400	530TNF40A	3	4	9
QET 550	530TNF55A	4	5.5	11.5
QET 750	530TNF75A	5.5	7.5	15.5
QET 1000	530AD100A	7.5	10	21.5
QET 1250	530AD125A	9.2	12.5	23.5
QET 1500	530AD150A	11	15	27.5
QET 2000	530AD200A	15	20	36
QET 2500	530AD250A	18.5	25	45
QET 3000	530AD300A	22	30	54
QET 4000	530AD400A	30	40	68

- Le coffret électrique est équipé d'un sélecteur pour le fonctionnement manuel ou automatique avec prédisposition pour le branchement d'une telecommande (flotteur pressostat etc.).
- Triphasé 400 V 50 Hz